숭실대학교 노트북 드라이버 설치 메뉴얼

복사실 TEL : 02-3280-9762

1.아이프린트 홈페이지 <u>www.i-print.co.kr</u>에 들어갑니다.



2.오른쪽 하단에 드라이버 톱니바퀴아이콘을 클릭합니다.



3. 드라이버 자료실에 숭실대학교 노트북용 드 라이버(I-TAS)를 클릭합니다.



4. OS bit를 확인하고 드라이버를 다운로드 를 선택합니다.



5. 실행을 클릭하여 설치를 시작 합니다.



추가정보를 클릭하고 실행을 클릭하여 설치를 진행합니다.



7.다음을 계속 클릭하여 프린터드라이버와 아이프린트 프로그램을 설치합니다.



※ 설치 - 아이프린트 DCV2265 Windows x64 승실대학교 설치 준비 완료 마이프린트 DCV2265 Windows x64 승실대학교 을(를) 설치할 준비가 되었습니다	- • ×
"설치"를 클릭하며 설치를 시작하시거나, "뒤로"을 클릭하며 설치 내용을 검토하거 있습니다. [44] 거고:	나 바꾸실 수
열지 경로: c:₩I-Print	^
시작 메뉴 폴더: (Default) I	
٢	~ >
< 뒤로(B) 설치(j)	취소





주의 : 설치가 아직 완료되지 않았습니다. 장치 및 프린터 창을 오픈하고 설치를 계속 진행합니다!

<프린터 드라이버>



8.설치가 완료되면 아이프린트 프로그램이 팝업되며, 장치 및 프린터 목록에 프린터드라이버(i-Print FX DocuCentre-V C2265 TAS를 확인합니다.

9. i-Print FX DocuCentre-V C2265 TAS 드라 이버를 선택 후 오른쪽 클릭하여 프린터 속성 메뉴를 활성화 합니다.

💼 장치 및 프린터				—		×	
← → * ↑ 🛱 « 4	모든 › 장치 및 .	v	Ū	장치 및 프린	너 검색	9	
장치 추가 프린터 추	타가 인쇄 작업 -	목록 보기	»		-	?	
인터넷에서 향상된 장치 이	·이콘 및 정보를 가	져와서 표시할	할 수 있	습니다. 변경	하려	×	
						^	
i-Print FXK DCIII2007 TAS A	i-Print FXK APIIC6500 TAS	i-Print F DocuPrint d PCL 6 1	FX P455 TAS	i-Prir Docu CM315 PCL 6	nt FX Print /318 z TAS		
i Drint EV	i Driet EV		인:	쇄 작업 목록 본 프린터로 생 기보 서저	보기(E) 설정(A)		
DocuPrint FX DocuPrint E CM305 df PCL 6 C TAS	DocuCentre-VI 2271 PCL 6 XL TAS	Docu Ce C2265	三 三 二	린터 속성(P) 르 기기 마득	74(5)		
i-Print FX	(DocuCentre-V C	2265 TAS		- 지하다 단말 치 제거(V) 제 해결(T) 성(R)			

10.프린터 속성창이 팝업되면 구성 메뉴를 클 릭합니다.

🖨 i-Prin	nt FX Do	cuCentre-	V C2265	TAS 속성			_	×
일반	공유	포트	고급	색 관리	보안	디바이스 설	경 구성	
~								
20		i-Print FX	(DocuCe	entre-V C2	2265 TAS			
위치(L	.):							
설명((<u>;</u>):							1
모델((<u>)</u>):	FX DocuC	Centre-V	C2265 PC	CL 6			
- 기능	H- CHI			717	르 가느히	요지·		
양면	1:04				4	0.014	A	
스터	-'' '' 이플: 이	Ч£			•			
속도	E: 25 pp	m						
최다	배해상도	: 600 dpi					\sim	
			7	기본 설정(E)	테스트 페(이지 인쇄①	
				확인		취소	적용(<u>A</u>)	

11. 구성메뉴에 인증메뉴를 클릭합니다.

Ę	a i-Prin	t FX Doc	uCentre-	V C2265	TAS 속성				>
4	일반	공유	포트	고급	색 관리	보안	디바이스 설정	구성	
	양방향 양방형 다. 양	통신 양통신을 사 방향 버튼을	용하면 작업 - 선택하여 (, 기계, 설치 양방향 통신,	옵션의 상태 을 설정합니다	정보를 수신	I할 수 있습니		
			양방향	통신 설정(<u>E</u>	<u>})</u>				
	- 설치 7 설치 :	가능 옵션 버 가능 옵션 버	분을 선택히 설치	가여 시스템어 가능 옵션([)	설치된 옵션 	을 선택합니	다.		
	인종 인중	버튼을 선택?	하여 시스템	인증을 설정	합니다.				
			1	인중(<u>C</u>)]		
							정보(<u>O</u>)		
					확인		취소	적용(<u>A</u>)	

12.인증메뉴에 표준인증 및 집계관리를 선택 안함으로 선택합니다.

인증		? X	
0000	인중 시스템 (A): 표준 인종 및 집계관리 선택안함	V	
	표준 인증 및 십계관리 일반 사용자	~	
	사용자 상세정보 (<u>R</u>): 사용자 ID 및 계정 ID	~	
	○ 설정용 사용자 프롬프트(M)		
	♥ 이전 사용자 영로 표시(L) ♥ 사용자 ID 표시안함(***)(U) ♥ 게정 ID 표시안하(***)(O)		
	 ○ 기본 사용자 정보 사용(F) ○ 기본 사용자 정보 사용(F) 		
	작업 소유자명 지정(Y): 로그인명 사용]	
	사용자 ID 지정(E): chosen	비밀번호(P):	
	도메인(<u>N</u>):]	
	계정 ID(<u>C</u>):]	
	요금청구 ID(<u>B</u>):	비밀번호(<u>S)</u> :	
	·인 취소 기본값([D) 도움말(H)	

13. 선택안함을 선택하고 확인버튼을 클릭합니다.

인증						?	×
0000	인증 시스템	괩 (<u>A)</u>:					
	선택인	년 한					\sim
	프린터에서	인증을 요구하는	경우 인증	시스템 종류를	선택합니	다.	
					_		
1	박인	취소		기본값(<u>D</u>)		도움말(<u>H</u>)	

14.적용버튼을 클릭하면 프린터 드라이버 설 치 완료입니다.

📥 i-Prir	nt FX Doc	uCentre-	V C2265	TAS 속성				×
일반	공유	포트	고급	색 관리	보안	디바이스 실	철정 구	성
양방형	· 통신							
양방 다. 9	향 통신을 사 양방향 버튼을	용하면 작업 선택하여 8	, 기계, 설치 방방향 통신:	옵션의 상태 을 설정합니다	정보를 수신	한 수 있습니		
		양방향	통신 설정(<u>E</u>	3)				
설치	가능 옵션							
설치	가능 옵션 비	네톤을 선택히	여 시스템에	설치된 옵션	을 선택합니	다.		
		설치:	가능 옵션(<u>[</u>)					
인중								
인증	버튼을 선택	하여 시스템	인증을 설정	합니다.				
						4		
		ç	인중(<u>C</u>)					
						정보(<u>O</u>)		
				확인		취소	적성	<u>₿(A)</u>